

## Zubehör für die elektrische Systemverwaltung



### Bequemes Zweiblock-Akkuladen

Das digitale Gerät Xantrex echo~charge wurde für das Laden von Hilfs- bzw. Starter-Akkus über einen Wechselrichter/Lader oder andere Ladequellen mit begrenzten Spannungsabfällen entwickelt. Xantrex echo~charge erkennt, wenn der Akku-Block geladen wird, und lenkt einen Teil des Ladestroms zu Hilfs- bzw. Starter-Akkus um. Der von echo~charge gelieferte Ladestrom ist auf 15 A begrenzt.

### Leistungsmerkmale des Produkts

- ▶ 15 A maximaler Ladestrom
- ▶ Automatische Anpassung an 12 oder 24 Volt Akku-Blöcke (beide Akku-Blöcke müssen dieselbe Gleichstromspannung und denselben Akku-Typ aufweisen)
- ▶ Schaltet automatisch Ein/Aus, ohne Auswirkung auf den Inhouse-Akkublock bzw. ohne Überladung
- ▶ Verwendet den Überschussstrom der primären Ladequelle
- ▶ Eingebaute thermische und Stromüberbelastungs-Schaltungen
- ▶ Schutz vor Polaritätsumkehr
- ▶ Einfache dreipolige Installation
- ▶ 1 Jahr Garantie

### Spezifikationen

<b>Spannung Schalterstellung EIN (12 V DC Modus)</b>	13,0 V DC
<b>Spannung Schalterstellung EIN (24 V DC Modus)</b>	26,0 V DC
<b>Ampere Ausgang</b>	15,0 A (maximum)
<b>Spannungsbegrenzung (12 V DC Modus)</b>	14,4 V DC $\pm$ 1%
<b>Spannungsbegrenzung (24 V DC Modus)</b>	28,8 V DC $\pm$ 1%
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	5,5 x 4,5 x 1,25"
<b>Gewicht</b>	1 Pfund
<b>Garantie</b>	1 Jahr
<b>Teilenummer</b>	82-0123-01

Hinweis: Die Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

### Xantrex Technology Inc.

Zentrale  
8999 Nelson Way  
Burnaby, British-Kolumbien  
Kanada V5A 4B5  
Gebührenfreie Rufnummer in  
Kanada: +1 800 670 0707  
Fax: 604 420 1591

Edificio Diagonal 2A,  
C/ Constitución 3, 4<sup>2</sup>a  
08960 Sant Just Desvern  
Barcelona, Spanien  
ZentraleTel.-Nr.: +34  
93.470.5330  
Zentrale Fax-Nr.: +34  
93.473.6093