



## Universaler Autoadapter für das mobile Büro

Der ideale Begleiter für Ihr mobiles Büro von Xantrex: die XPower Micro Inverter 75 und 175 sind die kleinsten im Augenblick auf dem Markt erhältlichen Wechselrichter in diesem Leistungsbereich. Diese Wechselrichter arbeiten mit Hochfrequenz-Technologie, um Strom aus einer Fahrzeugbatterie (12 Volt Gleichstrom) in Standardstrom (230 Volt Wechselstrom, 50 Hz) umzuwandeln. Durch das Einstecken des XPower Micro Inverter in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs können Benutzer elektrische Geräte wie Mobiltelefone, Videokameras, Laptops, PDAs, 33 cm (13") Fernseher/Videorekorder-Geräte und Computerspiele betreiben, ohne eine Vielzahl an Adaptern zu verwenden.

## Produktfunktionen

- ▶ Umwandlung von Gleichstrom aus einer Fahrzeugbatterie in 230 V Wechselstrom
- ▶ Wechselstromausgang ausgelegt auf alle Ladegeräte und Adapter für mobile Elektrogeräte
- ▶ LED Stromverfügbarkeitsanzeige
- ▶ Modernes Kunststoffgehäuse mit integriertem Stecker für den Zigarettenanzünder
- ▶ Drehbarer Hals (Gleichstromstecker) für leichteren Zugang zum Wechselstromausgang
- ▶ Kompakte Abmessungen und leicht
- ▶ Zwei Jahre Garantie

## Schutzfunktionen

- ▶ Abschalten bei Überhitzung
- ▶ Abschalten bei niedrigem Akkustand (10,5 V Gleichstrom und automatisches Zurücksetzen)
- ▶ Abschalten bei Überlastung
- ▶ Abschalten bei Überspannung

## Anwendungen

- ▶ Betreibt Mobiltelefone, Videokameras, Laptops, PDAs, MP3-Spieler, 33 cm (13") Fernseher, tragbare Notbeleuchtung, GPS-Geräte, Spielkonsolen



## Xantrex Technology Inc.

Europa  
Edificio Diagonal 2A,  
C/ Constitución 3, 4<sup>º</sup>2<sup>a</sup>  
08960 Sant Just Desvern  
Barcelona, Spanien  
+34 93 470 5330 Tel  
+34 93 473 6093 Fax



[www.xantrex.com](http://www.xantrex.com)

### Elektrische Daten

	75 W	175 W
Wechselstrom-Ausgangsleistung (Maximum bei Dauerbetrieb)	60 W	140 W
Wechselstrom-Ausgangsleistung (5 min)	75 W	175 W
Wechselstrom-Ausgangsspannung	230 +/- 10 V Wechselstrom Effektivwert	230 +/- 10 V Wechselstrom Effektivwert
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz	50 +/- 2 Hz	50 +/- 2 Hz
Wechselstrom-Ausgangswellenform	Modifizierte Sinuswelle	Modifizierte Sinuswelle
Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich	10,5 - 15,5 V Gleichstrom	10,5 - 15,5 V Gleichstrom
Akkuverbrauch ohne angeschlossene Wechselstromverbraucher	<0,35 A Gleichstrom (bei 12 V Eingang)	<0,35 A Gleichstrom (bei 12 V Eingang)

### Allgemeine Daten

Abmessungen (H x B x L)	46 x 70 x 122 mm (1,8 x 2,75 x 4,8")	49 x 74 x 122 mm (1,9 x 2,9 x 4,8")
Gewicht	115 g (0,3 lb)	175 g (0,38 lb)
Garantie	Zwei Jahre	Zwei Jahre

### Zulassungen

XPower Micro Inverter mit einstellbarem Autoadapterstecker	CE, e-Kennzeichen (e13 0230099 & e13 0230100)	CE, e-Kennzeichen (e13 0230101 & e13 0230102)
--	---	---

Hinweis: Alle technischen Daten unterliegen der Änderung ohne vorherige Mitteilung.

### Verpackungsdaten

Versandkartonanzahl	10	10
Versandkartonabmessungen (H x B x L)	42,0 x 31,5 x 22,5 cm (18,8 x 14,1 x 2,2")	42,0 x 31,5 x 22,5 cm (18,8 x 14,1 x 2,2")
Versandkartongewicht	4,0 kg (8,8 lb)	4,2 kg (9,2 lb)
Versandkartonvolumen	29767 cm <sup>3</sup>	29767 cm <sup>3</sup>
Anzahl der inneren Verpackungen	5	5
Abmessungen der inneren Verpackung (H x B x L)	30,0 x 20,0 x 20,5 cm (13,4 x 8,9 x 9,1")	30,0 x 20,0 x 20,5 cm (13,4 x 8,9 x 9,1")
	<b>Artikelnummern / UPC-Strichcode</b>	<b>Artikelnummern / UPC-Strichcode</b>
UK / Englische Handelsverpackung	851-0172 / 715535113414	851-0062 / 7155351113452
Schuko / Englische Handelsverpackung	851-0171 / 715535113407	851-0067 / 715535113469
Schuko / Deutsche Handelsverpackung	851-0173 / 715535113421	851-0068 / 715535113483
Schuko / Französische Handelsverpackung	851-0174 / 715535113506	851-0069 / 715535113476
Schuko / Spanische Handelsverpackung	851-0179 / 715535113513	851-0065 / 715535113490